Installer l'imprimante Brother HL-3040 CN

Se munir des pilotes:

- **CUPS**, appelé également **cupswrapper** et
- **LPR printer driver**.

Pilotes disponibles à l'adresse
http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html
http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hl3040cn_all&os=127&flang=English

Installer le pilote **LPR printer driver**.

```
cd ~/Téléchargement
sudo dnf install hl3040cnlpr-1.1.2-1.i386.rpm
```

Remarque : **glibc**, **libcrypt-nss** et **nss-softokn-freebl** seront installés.

résultat

```
Dépendances résolues.
================================================================================
====
 Package                 Architecture
                                 Version              Dépôt
Taille
================================================================================
====
Installation de:
 glibc                   i686      2.23.1-11.fc24       updates
4.3 M
 hl3040cnlpr             i386      1.1.2-1              @commandline
597 k
 nss-softokn-freebl      i686      3.27.0-1.0.fc24      updates
209 k

Résumé de la transaction
================================================================================
====
Installation  3 Paquets

Taille totale  : 5.1 M
Taille totale des téléchargements : 4.5 M
Taille d'installation : 20 M
Est-ce correct [o/N] : o
Téléchargement des paquets :
(1/2): nss-softokn-freebl-3.27.0-1.0.fc24.i686. 210 kB/s | 209 kB     00:00
(2/2): glibc-2.23.1-11.fc24.i686.rpm            502 kB/s | 4.3 MB     00:08
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
----
Total                                           453 kB/s | 4.5 MB     00:10
Test de la transaction en cours
La vérification de la transaction a réussi.
Lancement de la transaction de test
Transaction de test réussie.
Exécution de la transaction
  Installation de               : nss-softokn-freebl-3.27.0-1.0.fc24.i686
1/3
  Installation de               : glibc-2.23.1-11.fc24.i686
2/3
  Installation de               : hl3040cnlpr-1.1.2-1.i386
3/3
  Vérification                  : hl3040cnlpr-1.1.2-1.i386
1/3
  Vérification                  : glibc-2.23.1-11.fc24.i686
2/3
  Vérification                  : nss-softokn-freebl-3.27.0-1.0.fc24.i686
3/3

Installé:
  glibc.i686 2.23.1-11.fc24                      hl3040cnlpr.i386 1.1.2-1
  nss-softokn-freebl.i686 3.27.0-1.0.fc24

Terminé !
```

Installer le pilote **hl3040cn cups wrapper**.

```
sudo dnf install hl3040cncupswrapper-1.1.2-2.i386.rpm
```

Résultat :

```
Dépendances résolues.
================================================================================
====
 Package                   Architecture
                                    Version          Dépôt
Taille
================================================================================
====
Installation de:
 hl3040cncupswrapper       i386       1.1.2-2          @commandline
14 k

Résumé de la transaction
================================================================================
====
Installation  1 Paquet
```

```
Taille totale  : 14 k
Taille d'installation : 42 k
Est-ce correct [o/N] : o
Téléchargement des paquets :
Test de la transaction en cours
La vérification de la transaction a réussi.
Lancement de la transaction de test
Transaction de test réussie.
Exécution de la transaction
  Installation de              : hl3040cncupswrapper-1.1.2-2.i386
1/1
  Vérification                 : hl3040cncupswrapper-1.1.2-2.i386
1/1

Installé:
  hl3040cncupswrapper.i386 1.1.2-2

Terminé !
```

L'imprimante est ajouter en port USB sur le poste local.

Saisir l'adresse http://localhost:631/printers pour accéder à l'interface CUPS.
Se connecter avec son login ou celui de **root**.

Cliquer sur le lien HL3040CN.
Lien correspondant à l'imprimante fraichement installée.

Choisir dans le seconde liste déroulante, **Modifier l'imprimante**.

Choisir **Hôte ou imprimante LPD/LPR** et cliquer sur **Continuer**

Saisir l'adresse de l'imprimante. Par exemple **lpd://192.168.100.3/binary_p1**

Décocher l'option **Partager cette imprimante** et cliquer sur **Continuer**

Laisser la sélection sur **Pilote courant - Brother HL3040CN CUPS** puis cliquer **Modifier une imprimante**.

L'imprimante HL3040CN a été modifiée avec succès.

From:
https://www.abonnel.fr/ - **notes informatique & technologie**

Permanent link:
https://www.abonnel.fr/informatique/linux/materiel/installer_son_imprimante_brother_3040

Last update: **2023/03/14 21:16**